

转速测量短节

■ 产品简介

转速测量短节主要用于测量钻铤或仪器井下的实际转动情况，并能将转速值实时上传和存储，上传的转速值可以帮助技术人员掌握井下仪器的转动情况，并实时调整，避免钻井事故的发生，并通过优化钻具组合和工艺来实现钻井提速。

■ 产品特性

- 短节式设计，安装方便
- 磁通门传感器测量，测量精度高
- 配合MWD 使用

■ 产品应用

- 适用于LHE623501系列MWD脉冲器

■ 产品参数

- | | |
|---------|--|
| ● 尺寸 | φ35mm×242mm |
| ● 工作电压 | +20~30V |
| ● 工作电流 | 15~25mA |
| ● 工作温度 | 0~125℃ |
| ● 承压 | 120MPa |
| ● 测量范围 | 0~255r/min,±2% |
| ● 数据存储 | 存储72h数据,@1s存储间隔 |
| ● 存储容量 | 64Mbit |
| ● 连接器接口 | J30JG-15TJF/15ZKV2-WZ |
| ● 抗振指标 | 正弦振动:10g 50~200~50Hz
20g 30~200~30Hz
随机振动:10grms,30~1000Hz |

